

### 1. 音量控制

### 2. XBass®

XBass®是一个专门为拓展耳机低音而设计的独特线路。

- 无
- 适合低音较弱的耳机
- 适合大多数耳机

提示：首先，请试用“•”模式。如果仍然觉得低音不够，请再试用“•••”模式。

### 3. 3D HolographicSound®


3D HolographicSound®重现一种立体声效果，有一种身临其境的感觉。

- 无
- 适合比较平板的音乐
- 适合立体声效果较强的音乐

提示：如果音乐的立体声效果较强时（如古典、爵士、摇滚），请试用“•”模式。如果音乐的立体声效果比较平板（如流行），请试用“•••”模式。

提示：为了达到更好的音质，每个音源可能需要设置不同的XBass®和3D HolographicSound®。

提示：XBass®和3D HolographicSound®的设计只基于最先进的模拟电路，绝不使用任何具有损害音质的数字处理电路。



### 4. 6.3mm耳机插孔

连接耳机。（如使用3.5mm耳机时，请接入6.5mm转3.5转接头使用）

### 5. 增益开关

细节的设置和增益开关的微观调整位于iCAN的底部。

### 6. 直流电源供电

采用iFi iPower专用低噪声电源适配器供电。使用最大功率时，请使用iPower 15V电源适配器以确保micro iCAN SE提供最佳音质。

### 7. RCA输入

RCA输入音源连接此接口。

### 8. 3.5mm输入

3.5mm输入音源连接此接口。

提示：同一时间只能使用一个输入端口，不能两个同时使用。

### LEDs

▶ 准备完毕

DirectDrive® 操作

⏻ 电源

### 产品规格

- 增益：0dB, 12dB, 24dB
- 信噪比：>123dB (A)
- 总谐波失真：< 0.003% (400mV/150R)
- 频响：0.5Hz to 500KHz (-3dB)
- 输出阻抗：< 1 ohm
- 输出功率：> 4000mW (16Ω)
- 输出电压：> 10V (>600Ω)
- 输入电压：AC 100 – 240V, 50/60Hz  
(配带iFi专用低噪声电源适配器iPower, 15V)
- 功耗：空闲状态 < 5W, 最大12W
- 尺寸：158(长)x68(宽)x28(高)mm
- 重量：216克 (0.48磅)
- 保修期：12个月

规格如有变更，恕不另行通知。

ifi-audio.com.cn

Ver1.1



## 产品保修卡

产品编号：\_\_\_\_\_

产品名称：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

购买地点：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_

电邮地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

## 保修须知

- 1、用户购买之日起可享受12个月免费保修（外观、配件不在保修范围内），购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 2、自用户购买之日起，在正常使用情况下产生故障（由本公司技术人员鉴定），予以免费维修。
- 3、以下情况不在保修范围内，只提供维修服务但收取工本费。
  - ①不能提供本保修卡或有效的购买证。
  - ②使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
  - ③使用指定以外的电源，由电压所造成的损坏。
  - ④私自维修或更改线路所造成的损坏。
  - ⑤其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 4、产品出现故障时，请先向商家或代理商联系反映情况，然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 5、为保障您的售后服务权益，请于购买一个月内进行在线注册，您将获得延长半年免费保修服务。

ifi-audio.com.cn