

### 1 & 3. USB输出 (仅电源)

使用iFi Gemini双头USB连接线或其他连接线，与标有“”的接口连接。

提示：使用iFi Gemini双头USB连接线可获得更佳音质，分开输出USB音频信号和USB电源。在音响系统中，信号线与电源线同样分开输出。

### 2 & 4. USB输出 (电源 & 信号)


使用标准的USB连接线，将连接线的“A”端接到此接口。

“B”端接到USB设备（DAC，USB/SPDIF放大器和USB扬声器等）。

提示：micro iUSB3.0有电源和电源+信号 2个输出端口，电源和音乐信号隔离输出，减少相互的不良影响。但比如两个USB设备，DAC和HDD，设置即可同时运行。

提示：对于特定的只有一个USB信号输出端口的设备，例如iPad，我们建议配合Mercury单头线，可在一条USB线中分别处理音频信号+电源。

提示：micro iUSB3.0兼容BC1.2供电，提供高电流充电，能很快地将设备的电量充满。



### 5. 直流电源供电

micro iUSB3.0采用iFi专用低噪声电源适配器供电，若使用其他电源适配器，micro iUSB3.0将无法达到0.1uV (0.0000001V) 的超低电源纹波。



### 6. USB电源自动连接开关

此开关设置为开时，iUSB3.0将长期提供5V电源，计算机将持续与DAC连接（但如果没有按照正确的步骤关闭/打开电源，将会出现断线的情况）。

此开关在电脑和DAC之间提供更稳定的USB音频连接。

在待机状态下，micro iUSB3.0的功耗非常低，最高可待机一周。

若设置为“自动”，将按照标准运行。

### 7. IsoGround®地回路隔离

IsoGround®地回路隔离了由计算机引起的接地回路噪声。

提示：对于无地线的计算机，IsoGround®地回路隔离系统可能不会产生任何效果。

提示：为了获得最佳性能，一般情况下请启用IsoGround®地回路隔离系统。当您的USB设备与电脑连接有问题时，才禁用IsoGround®地回路隔离系统。

### 8. USB 3.0 输入 连接到计算机。

#### LEDs

- 启用IsoGround®
- 已连接计算机
- 电源

#### 产品规格

- 输出电压: 5V±0.5%
  - 输出电流: 2.5A (总电流)
  - 输出噪声: 0.1uV(0.0000001V)
  - USB 3.0: 超高速 5.0Gbps
  - 输入电压: AC 100 – 240V, 50/60Hz (配带iFi超低噪音电源适配器)
  - 功耗: < 15W (包括供电USB设备)
  - 尺寸: 158(长)x68(宽)x28(高)mm
  - 重量: 285克 (0.63 磅)
  - 保修期: 12个月
- 规格如有变动，恕不另行通知。



## 产品保修卡

产品编号: \_\_\_\_\_  
 产品名称: \_\_\_\_\_  
 购买日期: \_\_\_\_\_  
 购买地点: \_\_\_\_\_  
 用户姓名: \_\_\_\_\_  
 电邮地址: \_\_\_\_\_  
 联系电话: \_\_\_\_\_  
 通讯地址: \_\_\_\_\_

## 保修须知

- 用户购买之日起可享受12个月免费保修（外观、配件不在保修范围内），购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 自用户购买之日起，在正常使用情况下产生故障（由本公司技术人员鉴定），予以免费维修。
- 以下情况不在保修范围内，只提供维修服务但收取工本费。
  - 不能提供本保修卡或有效的购买证。
  - 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
  - 使用指定以外的电源，由电压所造成的损坏。
  - 私自维修或更改线路所造成的损坏。
  - 其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 产品出现故障时，请先向商家或代理商联系反映情况，然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 为保障您的售后服务权益，请于购买一个月内进行在线注册，您将获得延长半年免费保修服务。